

PUISSANCE RADIATEUR ACIER

Puissance = Puissance (Delta T 50K) x m

<u>Delta T</u>	<u>m</u>
20	0,29
21	0,32
22	0,34
23	0,36
24	0,38
25	0,40
26	0,43
27	0,44
28	0,46
29	0,49
30	0,51
31	0,53
32	0,56
33	0,58
34	0,60
35	0,63
36	0,65
37	0,67
38	0,69
39	0,72
40	0,75
41	0,77
42	0,79
43	0,82
44	0,84
45	0,87
46	0,89
47	0,92
48	0,95
49	0,98
50	1,00

deville 
t h e r m i q u e